

# Toner – Nachfüllanleitung - Erweiterung Minolta QMS MagiColor 2300

**Diese Nachfüllung ist keine professionelle Refill- oder Rebuildaufbereitung.  
Sie erfüllt aber denselben Zweck.**

Bilder müssen nicht mit Ihrer Kartusche übereinstimmen.

## Schritt 1



Zeigt eine Kartusche des Minolta QMS MagiColor 2300.

## Schritt 2



Um die Kartusche zu resetten, führen Sie einen kleinen Schraubendreher in das angezeigte Loch der Kartusche.

In diesem Loch befindet sich eine kleine Verschlusslasche, welche einen silbernen Kontakt hält.

Biegen Sie den Verschluss vorsichtig mit dem Schraubendreher nach links auf bis ein Clip hoch kommt.

Nun drehen Sie die Entwicklerrolle in die Richtung, in die sie sich während des Druckvorganges dreht.

*Die Rolle lässt sich schwer drehen, so dass wir empfehlen den Schraubendreher zur Hilfe zu nehmen.*

Drehen Sie die Rolle so lange, bis der silberne Kontakt verschwunden ist. Nun ist die Kartusche vollständig resettet.